

旋钮步进可调衰减器

旋钮式步进可调衰减器可在不中断电路的情况下，在一定频率范围内以步进形式调节微波电路的功率电平，也可以作为仪器设备的机内衰减器，具有体积小、精度高、稳定可靠等特点。

1 系列可调衰减器

型号/功率	RBS-0310	2W	RBS-0390	2W	RBS-0610	2W	RBS-0660	2W
	RBS-0310-10W	10W	RBS-0390-10W	10W	RBS-0610-10W	10W	RBS-0660-10W	10W
工作频率	DC-3GHz		DC-3GHz		DC-6GHz		DC-6GHz	
衰减调节范围	0~10dB		0~90dB		0~10dB		0~60dB	
衰减步进	1dB		10dB		1dB		10dB	
插入损耗	≤0.3dB		≤1dB		≤1dB		≤1dB	
驻波比	≤1.2		≤1.3		≤1.4		≤1.4	
衰减精度	±0.5 dB		<50dB ±0.5 dB >50db ±3% dB		±0.5 dB		<50dB ±0.5 dB >50db ±0.8dB	
连接形式	SMA(K,K) , N(K,K)		SMA(K,K) , N(K,K)		SMA(K,K) , N(K,K)		SMA(K,K) , N(K,K)	
温度范围	-20℃~+85℃		-20℃~+85℃		-20℃~+85℃		-20℃~+85℃	
外形尺寸	Φ30 X 63 mm		Φ30 X 63 mm		Φ30 X 63 mm		Φ30 X 63 mm	
产品重量	250g		250g		250g		250g	

外形尺寸：

